



Руководство по быстрой установке

8-Port PS2 KVM Switch

KVM-140

Руководство по быстрой установке KVM-140

8-портовый KVM-переключатель PS/2 позволяет иметь доступ и работать с 8 подключенными компьютерами с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши.

Комплект поставки

- 8-портовый KVM-переключатель PS/2
- Руководство по быстрой установке
- 2 KVM-кабеля 1.8 м
- Адаптер питания
- Набор кронштейнов для монтажа в стойку

Если что-либо из перечисленного отсутствует, то, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Установка

1. Подключите клавиатуру, мышь и монитор к задней панели KVM-140.
2. Подключите KVM кабель из комплекта поставки к порту KVM на задней панели переключателя. Подключите KVM кабель к портам клавиатуры, мыши и монитора на компьютере. Повторите этот шаг для 8 компьютеров.

Настройка


После установки можно использовать 2 способа получения доступа к соответствующему компьютеру: с помощью кнопки «Select», либо с помощью горячих клавиш для переключения между компьютерами.

Есть восемь кнопок Select:








Команды «горячих клавиш»






Режим «горячих клавиш»: Дважды нажмите кнопку [Scroll Lock] для включения режима «горячих клавиш». Вы услышите сигнал активации режима. Соответствующий индикатор также будет мигать.

Включить режим «горячих клавиш»:  X2 → 

Выбор порта:  X2 →  →  ~  → 





Перейти вперед/назад:  X2 →  →  or  → 




Включить режим автосканирования:  X2 →  →  → 

Отключить режим автосканирования:  X2 →  →  →  → any keys → 

Включить динамики:  X2 →  → 

Отключить динамики:  X2 →  → 

Активация мыши:  X2 →  →  → 

Отключить режим «горячих клавиш»:  X2 →  →  → 

Режим автосканирования: Используйте этот режим, если KVM-переключатель отображает определенный порт в течение 10 секунд перед автоматическим переключением на следующий порт. Мышь и клавиатура в этом режиме будут отключены.

Примечание:

1. KVM-переключатель не обнаруживает включен или выключен компьютер, если "Power On" функция включена в BIOS. При переключении на выключенный компьютер на мониторе ничего не отобразится.
2. Режим "горячих клавиш" будет отключен, если клавиша не будет нажата в течение нескольких секунд.

Поиск и устранение неисправностей

Клавиатура/мышь не обнаружена, сообщение об ошибке, или клавиатура, мышь и монитор не работают после загрузки.

Пожалуйста, завершите следующие действия:

- Отключите компьютер.
- Проверьте кабельные соединения и убедитесь в надежности их подключения.
- Перезагрузите компьютер.

Клавиатура функционирует, но не мышь.

При настройке KVM-переключателя рекомендуется подключить сначала мышь, затем клавиатуру.

Устройство не используется в течение длительного времени и мышь больше не отвечает.

Если это произошло, то, пожалуйста, нажмите [Scroll Lock]+[Scroll Lock]+[M] для активации мыши.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143

(уг. Муқанова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv