


## ■ NORMALHILFSSCHALTER / AUSGELÖSTHILFSSCHALTER TYPE M22



MM216378



### ■ SCHRACK-INFO

- Schaltet mit den Hauptkontakten, übernimmt Melde- und Verriegelungsaufgaben
- Allgemeine Ausgelöstmeldung „+“ bei Auslösung durch Spannungsauslöser, Überlastauslöser oder Kurzschlussauslöser

### ■ TECHNISCHE DATEN

Schaltvermögen: AC15: 4 A / 230 VAC  
DC13: 3 A / 24 VDC

### ■ TIPPS & TRICKS

Der Ausgelösthilfsschalter ist der gleiche Kontakt wie der Normalhilfsschalter. Die Funktion ergibt sich durch den Einbauort (links ist Alarmkontakt).


Maximale Bestückung mit Hilfsschalter: 1 x Normalhilfsschalter (HIN) M22-K.. oder M22-CK..  
+ 1 x Ausgelöst-Hilfsschalter (HIA) M22-K.. oder M22-CK..

BESCHREIBUNG	TYPE	BESTELLNUMMER
1 Schließerkontakt mit Schraubklemmen	M22-K10	<b>MM216376</b>
1 Öffnerkontakt mit Schraubklemmen	M22-K01	<b>MM216378</b>
2 Schließerkontakte mit Federzugklemmen	M22-CK20	<b>MM107898</b>
2 Öffnerkontakte mit Federzugklemmen	M22-CK02	<b>MM107899</b>

## ■ VOREILENDER HILFSSCHALTER TYPE MC1-XHIVL



MC199432



### ■ SCHRACK-INFO

Für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen sowie zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalter / NOT-AUS-Anwendungen.

### ■ TECHNISCHE DATEN

- Voreilen beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms
- Nicht in Verbindung mit Unterspannungsauslöser MC1-XU... oder Arbeitsstromauslöser MC1-XA...
- Schaltvermögen: AC15: 4 A / 230 VAC  
DC13: 3 A / 24 VDC

### ■ TIPPS & TRICKS

Maximale Bestückung mit Hilfsschalter:  
1 x Voreilender Hilfsschalter

BESCHREIBUNG	TYPE	BESTELLNUMMER
Voreilender Hilfsschalter, 2 Schließer inkl. 3 m Kabel	MC1-XHIVL	<b>MC199432</b>