

NITECORE®

The New Benchmark in Intelligent Chargers

UNK1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Χαρακτηριστικά

- Φορτιστής μπαταριών, δύο θέσεων
- Συμβατός με τις μπαταρίες Nikon: EN-EL14/EN-EL14a και EN-EL15
- Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το ρεύμα φόρτισης, την τάση, το επίπεδο επι τοις εκατό και άλλες παράμετροι.
- Ανιχνεύει την διάρκεια ζωής που έχει παραμείνει στην μπαταρία.
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα και από βραχυκύκλωμα .
- Αυτόματη προσαρμογή για ιδανική φόρτιση μεταξύ CC και CV.
- Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της.
- Προστασία των μπαταριών από υπερβολική αποφόρτιση.
- Συμβατός με Powerbanks και ηλιακά πάνελ.
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά και BAS υλικά, επιβραδυντικά της φωτιάς.
- Σχεδιασμένος για την μέγιστη αποβολή θερμότητας.

Τεχνικά στοιχεία

- Είσοδος:..... DC5V / 2A
- Ισχύς εξόδου:..... B1 (EN-EL15) 8.4V ±1%
..... B2 (EN-EL14/EN-EL14a) 8.4V ±1%
- Ρεύμα εξόδου:..... 1A (MAX)
- Διασύνδεση: Είσοδος=USB, Έξοδος =Υποδοχή
- Συμβατότητα μπαταριών: Μπαταρίες Φωτογραφικών μηχανών Nikon (EN-EL14/EN-EL14a και EN-EL15)
- Συμβατά μοντέλα φωτογραφικών μηχανών: D750, D810, D610, D7100, D800/D800E, D7000, D7200, D810A, D600, D3300, Df, D5300, D3X, D5500, D5200, D3200, D5100, D3100
- Διαστάσεις:..... 85mm x 50mm x 25mm
- Βάρος:..... 59g

Οδηγίες Λειτουργίας

Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Nikon, συμβατό με: EN-EL14/EN-EL14a, ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει μπαταρίες και στις δύο θέσεις του ταυτόχρονα, το ρεύμα φόρτισης ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με το ρεύμα εισόδου για να επιτευχθούν οι ιδανικές ρυθμίσεις φόρτισης. Αυτός ο φορτιστής ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση μπαταριών που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Αυτόματη ρύθμιση ρεύματος

Το πραγματικό ρεύμα φόρτισης του UNK1 εξαρτάται από την μέγιστη ισχύ ρεύματος που παρέχεται στον φορτιστή

Από το USB. Το ρεύμα εξόδου (φόρτισης) θα ρυθμιστεί αυτόματα σύμφωνα με το πραγματικό ρεύμα που εισέρχεται στη συσκευή. Ο UNK1 είναι ικανός να φορτίσει με ρεύμα έως και 1000mA, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του και μειώνοντας την διάρκεια φόρτισης.

Έλεγχος της διάρκειας ζωής που έχει απομείνει

Ο έλεγχος της μπαταρίας θα ξεκινήσει μόλις αυτή τοποθετηθεί στην θέση φόρτισης. Η μπάρα ΒΗ στο επάνω μέρος της οθόνης θα αναβοσβήσει για να ειδοποιήσει τον χρήστη όταν η διάρκεια ζωής που έχει απομείνει στην μπαταρία είναι μικρή. **Σημείωση:** Όταν η μπάρα ΒΗ αναβοσβήνει για να καταδείξει ότι έχει απομείνει μικρή διάρκεια ζωής στην μπαταρία, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία για να αποφύγετε λανθασμένη διάγνωση από κακή επαφή την μπαταρίας με την υποδοχή του φορτιστή.

Προστασία από ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωμα

Ο UNK1 χρησιμοποιεί μηχανική προστασία για την λανθασμένη πολικότητα. Τοποθετώντας μη συμβατές μπαταρίες ή τοποθετώντας λανθασμένα τις μπαταρίες θα αποφευχθεί η εκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης τους. Το μήνυμα λάθους «ΕΕ» θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν μπαταρία με βραχυκύκλωμα τοποθετηθεί στον φορτιστή.

Ανάκτηση μπαταρίας

Ο UNK1 θα προσπαθήσει να ανακτήσει μία υπέρ-αποφορτισμένη μπαταρία όταν εισαχθεί στη θέση φόρτισης. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο σε μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας.

Προφυλάξεις

1. Ο UNK1 είναι αποκλειστικά συμβατός με μπαταρίες φωτογραφικών μηχανών Nikon EN-EL14/EN-EL14a. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε άλλες μπαταρίες.
2. Μέτρια έκκλιση θερμότητας από την συσκευή είναι αναμενόμενη κατά την διάρκεια της φόρτισης, αυτό είναι φυσιολογικό.
- 3.Θερμοκρασίες λειτουργίας : -10C° έως 40C° , Θερμοκρασίες αποθήκευσης: -20C° έως 60C°.
4. Προσεκτικά διαβάστε όλες τις ετικέτες στην συσκευή για να εξασφαλίσετε την ορθή τοποθέτηση των μπαταριών.
5. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα όταν χρησιμοποιούν αυτή την συσκευή.
6. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα σε οποιοδήποτε σημάδι δυσλειτουργίας και ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
7. Μπαταρίες με μικρή διάρκεια ζωής πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.
8. ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ την συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία ή φωτιά, αποφύγετε την λειτουργία της συσκευής σε περιβάλλον όπου μπορεί η θερμοκρασία να αλλάξει δραματικά.
9. Αποθηκεύστε την συσκευή σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την συσκευή σε υπερβολικά υγρό περιβάλλον και κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα υλικά.
10. Αποφύγετε τους βίαιους κραδασμούς και τα χτυπήματα στη συσκευή.
11. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕ κανένα αγωγίμο ή μεταλλικό αντικείμενο στην συσκευή για να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή έκρηξη.
12. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
13. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΟΜΟΛΕΙΤΕ ή μετατρέπετε την συσκευή, αν το κάνετε αυτό θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο με τους όρους της εγγύησης σε αυτό το εγχειρίδιο.

Λεπτομέρειες Εγγύησης

Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές και διανομείς της NITECORE είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης. Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε πρόβλημα που καλύπτεται από εγγύηση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τους αντιπροσώπους ή τους διανομείς της NITECORE, για τις αξιώσεις σε σχέση με την εγγύηση,

NITECORE_GR, Λαγκαδά 7 & Βάγκου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitecore.gr

εφ' όσον το προϊόν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα. Η εγγύηση της NITECORE παρέχεται μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένη πηγή. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα NITECORE.

Οποιοδήποτε DOA (Χαλασμένο κατά την παράδοση) προϊόν NITECORE μπορεί να αντικατασταθεί με καινούριο σε έναν τοπικό αντιπρόσωπο μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες από την αγορά μπορεί να επισκευαστεί δωρεάν για μία περίοδο 12 μηνών (1 Έτος) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά την περίοδο των 12 μηνών (1 Έτος) θα ισχύει μία περιορισμένη εγγύηση που θα καλύπτει το κόστος εργασίας και συντήρησης αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται αν το προϊόν είναι αποσυναρμολογημένο, ανακατασκευασμένο ή τροποποιημένο από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις :

- 1 . Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α , ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο .
- 2 . Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση .
- 3 . Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών .

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια . Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com . Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※ Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



SYSMAX Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Address: B4 Happy Factory, 81 East Huahong Commercial Street, North Zhenxing Road, Gaobu, Dongguan, China

Please find us on facebook:
NITECORE Flashlights



20160616