

BESCHREIBUNG

LIGAWO 6518730 HDMI AUDIO EMBEDDER

Mit dem Ligawo 6518730 Audio Embedder können Sie das Audiosignal aus dem HDMI Quellsignal entfernen und mit dem Audiosignal des Toslink, Coax oder Rechts/Links Audio Einganges ersetzen. Für die Funktion muss immer ein HDMI Video Quellsignal anliegen, also der HDMI Eingang mit einer aktiven Quelle belegt sein. Das originale HDMI Audiosignal kann immer unverändert über den 3,5 mm Kopfhörerausgang abgegriffen werden.

Ideal für "Lets Player", Karaoke oder Kommentatoren jeglicher Art ist der Mikrofon Eingang des HDMI Embedder. Dieser ermöglicht das Audiosignal eines Mikrofons auf das HDMI Quellsignal zu legen und dies in der Lautstärke zu regeln. Am HDMI Ausgang steht dann das originale HDMI Eingangssignal (Bild+Ton) inklusive Mikrofon Ton zur Verfügung. Wird der Mikrofon Eingang über den Drehregler ausgeschaltet, erhält der HDMI Ausgang das originale Audiosignal des HDMI Einganges.

Eigenschaften Allgemein:

- Ligawo 6518730 Audio/ Mikrofon
- ermöglicht Veränderungen am HDMI Audiosignal

Eigenschaften Aufbau:

- hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- Eingang: 1x HDMI, SPDIF Toslink, SPDIF Coax, R/L analog, 3,5 mm Mikrofon
- Ausgang: 1x HDMI, 3,5 mm Kopfhörer
- Umschaltung der Anschlüsse am Gerät
- Maße ca. 140x64x22 mm, Gewicht ca. 210 g

Technische Daten:

- unterstützt alle HDMI Auflösungen bis 1080p, 3D
- kompatibel zu allen HDMI Versionen
- HDMI Eingang Audio: digital LPCM 2.0 48 KHz
- SPDIF Coax Eingang: digital LPCM2.0, 5.1 DTS/ AC3 48 KHz
- L/R Eingang: analog stereo
- Mikrofon Eingang: analog mono
- 3,5 mm Ausgang: analog stereo
- HDMI Ausgang: LPCM 2.0 bei Nutzung L/R, Mikrofon Eingang
- HDMI Ausgang: 2.0/ 5.1 48 KHz bei Nutzung SPDIF Coax Eingang
- nach Stromanschluss ist immer der Mikrofon Eingang aktiv
- Stromversorgung über USB Stromkabel (Netzteil optional erhältlich)

Lieferumfang:

- Ligawo 6518730 Audio Embedder, USB Stromkabel ca. 2 m, Anleitung

