

SmartHome Unterputz-Sender

Produkteigenschaften

- Macht aus einem einfachen Schalter einen programmierbaren Funkschalter¹
- Schnelle Haussteuerung mit nur einem Tastendruck
- Kombinierbar mit allen innogy SmartHome Geräten
- Problemlos in bestehende Rahmen und Wippen einzubauen
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.



Elektrische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03 / Micro / AAA Batterie
Batterielebensdauer	bis zu 2 Jahren
Max. Sendeleistung	10 mW

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	43 g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Grau

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Empfängerklasse	SRD Class 2
Funkreichweite	Ca. 100m

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
--------------------	------------------------

Lieferumfang

- Unterputz-Sender
- Batterien 1,5 V LR03 / Micro / AAA (2x)
- Wippadapter-Set Standard (2x Gira, Merten, Busch-Jaeger)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

¹Über innogy SmartHome App konfigurierbar

²Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

³Nicht im Lieferumfang enthalten.