

BESCHREIBUNG

Ligawo ® 6518748 HDMI Splitter 1x2 - Audio Extractor/ EDID Control/ ARC

LIGAWO 6518748 HDMI SPLITTER 1X2/ AUDIO EXTRACTOR

Mit dem Ligawo 6518748 HDMI Splitter können Sie eine HDMI Signalquelle an 2 HDMI Endgeräte (z.B. TV, Beamer, Monitor) schalten. Ob 4K*2K, 2160p, ARC oder 3D, der Ligawo HDMI Splitter ist auf dem aktuellen Stand der Technik und ermöglicht Ihnen ein atemberaubendes Heimkino Erlebnis in Bild und Ton. An die vorhandenen Audioausgänge können Sie analoge und digitale Audio Endgeräte anschließen und somit den Ton aus dem HDMI Signal extrahieren oder eine ARC Audiospur eines Endgerätes weiterleiten.

Mit der integrierten Audio- und Videosteuerung können Sie 16 gespeicherte EDID Konfigurationen vorgeben und so entscheidend auf den EDID Handshake Ihrer Geräte Einfluss nehmen. So können Sie jetzt zum Beispiel über HDMI eine 7.1 Audio Ausgabe an einen AV Receiver erzwingen, obwohl parallel Endgeräte angeschlossen sind, die nur 2.0 unterstützen (z.B. TV, Monitor, Beamer) und eine 7.1 Ausgabe sonst verhindert hätten.

Eigenschaften Allgemein:

- Ligawo 6518748 HDMI Splitter 1x2 4K*2K
- verteilt 1 Signal an bis zu 2 Endgeräte
- LED Abschaltung, EDID Steuerung, ARC

Eigenschaften Aufbau:

- hochwertiges, stabiles Metallgehäuse, alle Anschlüsse rückseitig
- Eingang: 1x HDMI für Signalquellen wie z.B. Receiver, Player, Konsolen
- Ausgang: 2x HDMI für Endgeräte; 2x SPDIF/ 1xKlinke
- Maße ca. 140x78x22 mm, Gewicht ca. 210g

Technische Daten:

- HighSpeed, 3D, CEC, ARC, HDCP, FullHD, Ultra HD, UHD, HDTV
- kompatibel zu HDMI 2.0 und allen anderen/ älteren HDMI Versionen
- unterstützt alle aktuell über HDMI übertragbaren Audio- und Videoformate
- bis 2160p/30 Hz, 3840x2160 Pixel, 4K*2K
- RGB24, YUV36, DeepColor, x.v. Color, BluRay 24/50/60fs, HD-DVD, Adobe®RGB
- Audio ARC Ausgabe über Toslink und Coax möglich (nicht für 3.5mm/ HDMI Eingang)
- ARC Funktion gekoppelt an HDMI Ausgang 1
- EDID Steuerung mit 16 Optionen (5 auch über die Fernbedienung)
- bei aktiviertem ARC ist die EDID Steuerung deaktiviert
- IR Kabel mit Empfänger für die Fernbedienung
- Signalverstärkung an jedem Ausgang bis 25m AWG24 Kabel
- Kabellänge am Eingang bis 10m AWG24 Kabel
- hochwertiges Netzteil 5V2A 100-240 V

Lieferumfang:

- Ligawo 6518748 HDMI Splitter 1x2, IR Kabel ca. 1.2m, Fernbedienung, Anleitung, Netzteil



EDID Control	
A	Copy Out 1
B	Copy Out 2
C	Auto
D	4K 2.0
E	4K 5.1
F	4K HD
G	1080p 2.0
H	1080p 5.1
I	1080p HD
J	1080p 3D 2.0
K	1080p 3D 5.1
L	1080p 3D HD
M	1080i 2.0
N	1080i 5.1
O	1080i HD
P	720p 2.0

