

# SmartHome Tür-/Fenstersensor



## Produkteigenschaften

- Meldet, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist
- Tür-/Fenstercheck von unterwegs möglich<sup>1</sup>
- Hilft Energie zu sparen
- Einfache Klebmontage
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern<sup>1</sup>. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App<sup>2</sup> per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	2 x 1,5V LR03/ Micro/ AAA Batterie
Batterielebensdauer	2 Jahre
Max. Sendeleistung	10 mW

## Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	17 x 117 x 32 mm
Gewicht (ohne Batterien)	36 g (Sensor + Magnet)

## Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

## Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Ca. 100 m
Empfängerklasse	SRD Class 2

## Zertifikate

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
-------------	------------------------

## Lieferumfang

- Tür-/Fenstersensor
- Batterien Typ LR 03/ AAA (2x)
- Klebepads (2x)
- Bedienungsanleitung

## Voraussetzungen<sup>3</sup>

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.innogy.com/smarthome](http://www.innogy.com/smarthome)

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

<sup>1</sup>Über innogy SmartHome App konfigurierbar

<sup>2</sup>Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

<sup>3</sup>Nicht im Lieferumfang enthalten.