


# SmartHome Unterputz-Lichtschalter

## Produkteigenschaften

- Einsetzbar in Aus-, Wechsel- und Kreuzschaltungen
- Ausschalt-Timer-Funktion, z. B. für Treppenhäuser<sup>1</sup>
- Problemlos in bestehende Rahmen und Wippen einzubauen
- Einbau in Standard- Unterputzdosen im Tausch gegen vorhandene Schalter
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern<sup>1</sup>. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App<sup>2</sup> per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.



## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Minimallast	10 W
Minimalstrom	40 mA
Max. Schaltleistung	1000 W
Standby-Verbrauch	1 W
Max. Sendeleistung	10 mW

## Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	43 g

## Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Grau

## Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Empfängerklasse	SRD Class 2

## Zertifikate

	CE Konformität, TÜV GS
--	------------------------

## Lieferumfang

- Unterputz-Lichtschalter
- Wippadapter-Set Standard (2x Gira, Merten, Busch-Jaeger)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage
- Bedienungsanleitung

## Voraussetzungen<sup>3</sup>

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.innogy.com/smarthome](http://www.innogy.com/smarthome)

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

<sup>1</sup>Über innogy SmartHome App konfigurierbar

<sup>2</sup>Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

<sup>3</sup>Nicht im Lieferumfang enthalten.