Gigaset C59H

Verbindungen für die ganze Familie

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- > Brillantes 1,8" (4,6 cm) TFT-Farb-Display mit 65.000 Farben
- > Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- > Adressbuch für ca. 150 Einträge













Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separatem Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über *-Taste
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützt HDSP High Definition Sound Performance
 in brillanter Klangqualität über VoIP telefonieren mit Gigaset S675 IP und Gigaset C470 IP / C475 IP

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar*** (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 9 und 0)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**/***
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem ECO Modus***
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o "Ruhe vor anonymen Anrufern": Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- Plug & Play einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
- o Baby-Alarm*
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen***
- o Integrierte Antenne

TFT-Farb-Display

o 1,8" (4,6 cm) großes, beleuchtetes, grafisches TFT-Farb-Display:

65.000 Farben, 128 x 160 Pixel, 6-zeilig

- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- Neue ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personifizierte SMS-Eingänge
- Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Technische Daten

Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset C590 / C595
- An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Standards DECT, GAP

Mobilteil

o Reichweite

- im Gebäude: bis zu 50 m
- im Freien: bis zu 300 m
o Standby-Zeit: bis zu 185 Std.
o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
o Stromversorgung: 2 x AAA (NiMH)

o Ladezeit: < 8 Std.

o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)

o Gewicht: 114 g (inkl. Akkus)

Ladeschale

o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V o Abmessungen: 76 x 71 x 29 mm (L x B x H)

o Gewicht: 33 g

o Ladeschale geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset C59H
- 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Pianoschwarz
- o Perlweiß

^{*} Abschaltung der DECT-Sendeleistung

^{**} Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

^{***} Abhängig von der Basisstation